Chytré Vypínače

www.chytrevypinace.cz

ZigBee zařízení
Připojení ZigBee brány a ZigBee pod-zařízení

Postup párování pro aplikaci Tuya

Záruční a pozá
Smartica Automation s.r.o. Nové sady 2, 60200 Brno
www.chytrevypinace.cz
info@chytrevypinace.cz
Verze uživatelského návodu: 13 - ZB_24/09v1

Chytré Vypínače

www.chytrevypinace.cz

Příprava

Co budeme potřebovat:

1. Mobilní telefon
2. WiFi router a aktivní připojení k internetu
3. Heslo k vaší WiFi síti
4. Aplikaci Tuya (Tuya Smart nebo Smart Life - Smart Living)
5. ZigBee bránu

Postup

1. Pokud ještě nemáte, nainstalujte do telefonu aplikaci Tuya (Tuya Smart nebo Smart Life - Smart Living) a registrujte účet
2. Připojte ZigBee bránu
    a. „Kabelová" LAN ZigBee brána
        i. připojte ZigBee bránu pomocí LAN kabelu k vašemu WiFi routeru nebo LAN switchi
        ii. V mobilním telefonu v aplikaci Tuya zvolte manuální přidání nové „Gateway (ZigBee)" a pokračujte průvodcem přidání ZigBee brány v aplikaci Tuya
    b. Bezdrátová WiFi ZigBee brána
        i. Ujistěte se, že váš mobilní telefon je připojen k WiFi síti, ke které chcete připojit ZigBee bránu
        ii. Ujistěte se, že vaše WiFi síť je na frekvenci 2.4 GHz. Pokud WiFi router vysílá pod stejným názvem (SSID) i WiFi síť na frekvenci 5GHz, tuto po dobu párování nového WiFi zařízení vypněte. Po úspěšném spárování ji můžete znovu zapnout
        iii. V mobilním telefonu v aplikaci Tuya zvolte přidání nového WiFi zařízení (není potřeba vybírat konkrétní typ zařízení, důležité je pouze vybrat WiFi zařízení – např. WiFi zásuvka) a pokračujte průvodcem přidání ZigBee brány v aplikaci Tuya
3. Po úspěšném přidání ZigBee brány začněte přidávat ZigBee „pod-zařízení"
    a. V aplikaci Tuya otevřete ZigBee bránu a stiskněte tlačítko na spodní straně obrazovky „Přidat ZigBee pod-zařízení"
    b. Nové ZigBee zařízení uveďte do párovacího režimu:
        i. Většina ZigBee zařízení se do párovacího režimu uvádí podržením fyzického tlačítka po dobu cca 5-10 sekund nebo do rozblikání diody, indikující stav zařízení.
        ii. ZigBee žárovky se do párovacího režimu uvádějí několikanásobným odpojením a připojením od proudu (5x odpojit a připojit); žárovka začne blikat
        iii. U ZigBee termostatů je potřeba znát kombinaci tlačítek pro uvedení termostatu do párovacího režimu
        iv. Dále pokračujte průvodcem přidání ZigBee pod-zařízení pod ZigBee bránu v aplikaci Tuya

Chytré Vypínače

www.chytrevypinace.cz

Informace o likvidaci elektronických přístrojů

Symbol elektroodpadu. Nepoužitelný elektrovýrobek nesmí být dle směrnice 2012/19 EU vyhozen do směsného odpadu, ale musí být odevzdaný na příslušných místech k ekologické likvidaci. Další podrobnosti si lze vyžádat od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

EU Prohlášení o shodě

Dovozce prohlašuje, že zařízení na základě své koncepce a konstrukce, odpovídají příslušným požadavkům Evropské unie.

RF zařízení spadají do kategorie I radiových zařízení a mohou se používat a prodávat na trhu EU bez jakýchkoliv omezení a registrace. Kmitočtové pásmo, jímž jsou RF zařízení ovládána, je 433,92 MHz s radiofrekvenčním výkonem menším než 20mW, čímž splňují normu ICNIRP dle požadavků normy EN 62479:2010, stanovující požadavky pro vystavení člověka elektromagnetickým polím v rozsahu 10 MHz až 300 GHz.

Možností využití a integrace chytrých technologií přibývá každým dnem a popsat vše do návodu je prakticky nemožné. Pokud si jakkoliv nejste jisti zapojením či používáním našich produktů, napište /zavolejte nám. Máme s našimi výrobky bohaté zkušenosti a rádi se o ně podělíme.